

AUDIOPHONY COMBO130 Amplificador, mezclador y sintonizador



COMBO130. Mezclador, Amplificador, Reproductor multimedia. AUDIOPHONY

- Un amplificador, mezclador y sintonizador dentro de la misma carcasa
- Sistema todo en uno
- Mezclador de 5 canales
- Activación de timbre mediante botón
- Se puede instalar en rack metálicos de 19
- Salida amplificada de baja impedancia o línea 70 ó 100 voltios



Referencia 9750

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tamaño: 483 x 89 x 366 mm
Peso: 11,36 kg
Marca: Audiophony

Características

- **Controles en el panel frontal**
- Control de volumen para micrófonos de 3 canales
- Control de volumen Aux1 / MP3 / Tuner
- Control de volumen Aux2
- Control de tono, graves/agudos
- Lector MP3 y control de sintonizador
- Activación de timbre
- Indicador de LED
- **Controles del panel posterior**
- Entradas mediante Jack Mic1 y Mic2
- Entrada RCA para canales AUX1 y AUX2
- Salida RCA para enviar una señal mezclada a otro amplificador
- Conectores de antena AM/FM
- Salida de altavoz de alta impedancia: 70 ó 100 V.
- Salida de altavoz de baja impedancia: De 16 a 4 Ohm.
- **Sintonizador**
- Guarda la estaciones favoritas
- Escaneo automático de emisoras
- Escaneo manual de emisoras
- Cobertura FM: 87.99 MHz - 108.00 MHz
- Salto de frecuencia: 10 kHz
- Cobertura frecuencia AM: 522 kHz - 1611 kHz
- Salto de frecuencia: 9/10 kHz
- Lector USB
- Funciones de lectura
- Funciones de búsqueda
- Programación de listas de reproducción
- Lectura de archivos MP3 a través de un disco con formato FAT32 o llave USB
- Compatible con dispositivos 500Go
- 99 carpetas en 8 niveles de subdirectorio
- Frecuencia de muestreo máxima: 320 kbps

Características

- Fuente de alimentación: 220V 50-60 Hz
- Consumo de energía: 175 W
- Medidas: 483 x 89 x 366 mm
- Peso: 11,36 kg
- Potencia de salida RMS: 130W RMS
- Nivel de salida/impedancia: 100V-70V, 16, 8 y 4 Ohm.

Identificación

- Marca: Audiophony
- Modelo: COMBO130
- Código artículo: H9750
- Código EAN: 3662009002682

