



AUDIOPHONY WALLAMPmedia Aplificador 2x10W S D/BT/Radio/AUX/US B



Amplificador de pared SD / BT / Radio / AUX /
USB de 2x10 W con salida de línea

- Dispositivo de control de audio sencillo y práctico
- Diseño elegante, botones de alta sensibilidad y pantalla LCD
- Varias fuentes de audio: FM, SD, USB, BLUETOOTH, AUX.
- Salida de línea SALIDA AUX
- Varios formatos de audio: MP3, WAV, FLAC, ...etc.
- Sensibilidad de la entrada auxiliar ajustable.
- Recepción FM automática o manual y capacidad de almacenar hasta 20 emisoras.
- Entrada de Fuente de alimentación de 100 a 240V.
- Amplificación tipo D.
- Mando a distancia por infrarrojos

Referencia H10930

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 2x10W
Voltaje / Tensión: 240V
Rango IP: IP20
Tamaño: 86 x 86 x 38 mm

Características

- Potencia: 2x10W
- Impedancia: 8 ohmios
- Fuente de alimentación: 240V
- Relación señal / ruido: > 81dB
- Salida: salida de línea para amplificador externo
- Capacidad de la tarjeta de memoria: 128MB - 32GB
- Formato de audio: MP3, WMA, WAV , AAC, FLAC
- Mando a distancia
 - Incluido de la región del emisor eficaz: 60º
 - Alcance: 10 metros
 - Batería: CR2032
- Bluetooth: 2.1 + EDR
- Dimensiones: 86 x 86 x 38 mm

Contenido del paquete

- Controlador WALLAMPmedia amplificado
- Un mando a distancia por infrarrojos
- A caja de montaje
- Dos tornillos para sujetar el controlador a la caja de montaje
- Manual de usuario

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie Audiophony: Comercial Audio
- Modelo: WALLAMPmedia
- Código: H10930
- Código EAN: 3662009019864

Nota: La caja de montaje suministrada no es adecuada para paneles de yeso como las hechas de pladur. Para este tipo de paneles de yeso, hay una caja opcional: PILOTBOX (H10637) y lostornillos PILOTSCREW específicos (H10638).



