AUDIOPHONY PACK-UHF410-Lava-F5 RECEPTOR UHF T.DI V.+PETACA+MICRO LAVALIER+ESTUCHE 500MHz

Pack que incluye un receptor UHF True Diversity + una petaca y un micrófono Lavalier en su estuche de transporte - 500MHz

- Receptor True Diversity
- Transmisor BodyPack
- Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 564MHz
- Micrófono Lavalier

Pack

1 Unidad

Referencia H11144

RECEPTOR UHF410-Base F5
• Receptor True Diversity

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

• Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 564MHz
• 997 frecuencias programadas con función de escaneo automático
• Presintonías de canales: 8 grupos, 16 canales compatibles en cada grupo
• Modo de selección de canal: Manual, Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
• Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
• Salida de audio balanceada y no balanceada en conectores XLR y mono 6.35
• Nivel de línea o micro
• Oscilador: sintetizador PLL
• Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%.
• Modo de modulación: FM
• H.H.T .: <1% (a 1 KHz)
• Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz a 18 kHz
• Control de volumen mediante interruptor giratorio en el panel frontal
• Ajuste de silenciamiento mediante selector giratorio en la parte trasera
• Antenas BNC desmontables, muchos accesorios disponibles
• Fuente de alimentación: 12 V DC (adaptador incluido)
• Consumo de corriente: 260 mA ± 10 mA
• Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pulgadas en pares)

TRANSMISOR BODYPACK
• Emisor de True Diversity
• Rangos de frecuencia: UHF 514 ~ 564MHz
• Potencia de salida: 35 mW (máx.)
• 997 canales con función de escaneo automático
• Pantalla LCD: canal, nivel de batería
• Entrada de micrófono a través de mini XLR
• Nivel de ganancia: -20 / -10 / 0 dB
• Fuente de alimentación: 2 pilas tipo AA de 1,5 V V (no incluidas)

MICROFONO LAVALIER
• Sensibilidad: -67 ± 3dB
• Directividad: omnidireccional
• Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 10 KHz
• Corriente máxima: 10 V
• Corriente estándar: 1,5 V
• Consumo de energía: 0,5 mA máx.
• Relación S / N: más de 58dB
• Accesorio suministrado: Guardavientos y clip
• Conector: Mini XLR

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.