



# BATERIA AGM 6V 2,8Ah (66 x 34 x 99 mm) UP2.8-6



Batería AGM 6V. 2,8Ah UP2.8-6 Upower

- Tecnología: AGM
- Voltaje: 6V
- Capacidad (20H): 2,8 Ah
- Capacidad (10H): 2,6 Ah
- Medidas:
  - Longitud: 66 mm
  - Anchura: 33 mm
  - Altura: 97 mm
- Peso: 0,57 kg
- Terminales: Faston (Faston 4.8mm)

Referencia 002-UP-8-6

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: Capacidad 2,8Ah  
Voltaje / Tensión: 6V  
Tamaño: Largo: 66mm. Ancho: 33mm. Alto: 97mm.  
Peso: 0,57 kg  
Tecnología: PLOMO  
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah

## • Características

- Voltaje nominal: 6 Voltios
- Capacidad nominal (20H): 2,8 Ah
- Medidas:

- Largo: 66 ±1mm
  - Ancho: 33 ±1mm
  - Alto: 97 ±1mm
- Peso aproximado: 0.57 kg
- Terminales para conexión: Tipo T1, fastón
- Material cuerpo: ABS
- Capacidad afectada por temperatura:
  - 40°C 103%
  - 25°C 100%
  - 0°C 86%
- Autodescarga: Las baterías se pueden almacenar hasta por 6 meses a 25°C y luego se requiere una carga de refresco.
- **Info sobre baterías tipo AGM**
  - **AGM** (Absorbent Glass Mat) son baterías de plomo-ácido que utilizan una estera de vidrio para promover la recombinación de gases producidos por el proceso de carga.
  - **Máxima calidad y fiabilidad.** Exhaustivos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final, dentro de los estándares internacionales de calidad.
  - **Válvulas de regulación de gases.** Diseñadas para una mejor recombinación de los gases con la mínima pérdida de hidrógeno, ayudan a la regulación interna de la presión, incrementando el rendimiento y la seguridad.
- **Identificación**
  - Producto: Batería de ácido de plomo
  - Tipo: Baterías de almacenamiento eléctrico industrial/comercial
  - Aplicaciones
    - Carretillas elevadoras
    - Máquinas de limpieza
    - Tractores eléctricos
    - Plataformas de elevación
    - Vehículos eléctricos
    - Sistemas de monitoreo y control en centrales eléctricas y estaciones de energía
    - Sistemas de señalización en estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos marítimos
    - Sistemas de iluminación de emergencia
    - Sistemas de procesamiento de datos
    - Sistemas de suministro de energía ininterrumpidos (UPS)
    - Sistemas de energía renovable (solar, eólica)
    - Sistemas de automatización
    - Equipos médicos
- **Posibles peligros**
  - Corriente y voltaje: La batería produce corriente incontrolada cuando se cortocircuitan los terminales protegidos. El flujo de corriente puede causar chispas, calor y posiblemente fuego.
  - Peligro de explosión: El gas hidrógeno inflamable/explosivo se libera durante el funcionamiento de las baterías (mezclas explosivas con aire 4-74%v/v, umbral de límite de explosión inferior 4%v/v). Mantenga las chispas u otras fuentes de ignición lejos de las baterías. No permita el contacto metálico entre terminales de polaridad opuesta.
  - Acido sulfúrico: Corrosivo causa quemaduras graves. Puede atacar muchos materiales y ropa. Ataca muchos metales con la liberación de hidrógeno que es inflamable y se forma Tóxico.
  - Plomo, aleaciones de plomo, sulfato de plomo, dióxido de plomo: Tóxico cuando se ingesta.
  - Componentes plásticos, piezas de goma: La descomposición en un incendio puede producir humos tóxicos.
- **Medidas de primeros auxilios**
  - Inhalación
    - Ácido sulfúrico. Retirar al aire fresco inmediatamente. Si la respiración es difícil, dé oxígeno consulte al médico.
    - Compuestos de plomo. Retirar de la exposición, consulte al médico.
  - Piel

- Ácido Sulfúrico. Enjuague con grandes cantidades de agua. Retire inmediatamente la ropa contaminada.
- Compuestos de plomo. No se absorben fácilmente a través de la piel. Lavar con abundante agua. Retire la ropa contaminada.
- Ojos
  - Ácido Sulfúrico. Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos con el párpado abierto, luego consulte al médico.
  - Compuestos de plomo. Enjuague con abundante agua durante al menos 10 minutos con el párpado abierto. Invoque a un especialista en ojos si es necesario.
- Ingestión
  - Ácido Sulfúrico. Hacer que la víctima beba grandes cantidades de agua; NO induzca vómitos (peligro de perforación). Llame inmediatamente al médico. No intente neutralizar.
  - Compuestos de Plomo. Hacer que la víctima beba mucha agua, inducir el vómito. Consulte inmediatamente a un médico.
- **Fuego. Medidas para combatirlo**
  - Medios de extinción adecuados: Químico seco, espuma de dióxido de carbono. No utilice agua en circuitos eléctricos vivos.
  - Procedimientos Especiales de Lucha contra Incendios y Equipos de Protección: Utilice los medios apropiados para el fuego circundante. No utilice dióxido de carbono directamente en las células/contenedores debido a la posibilidad de choque térmico que causa agrietamiento y fuga de electrolitos. Evite respirar vapores. Utilice equipo de protección completo (equipo de búnker) y aparatos respiratorios autónomos.
  - Peligros inusuales de incendio y explosión: Las baterías evolucionan gas hidrógeno inflamable durante la carga y pueden aumentar el riesgo de incendio en áreas mal ventiladas cerca de chispas, calor excesivo o llamas abiertas
  - Más información: El agua de extinción de incendios y el agua de dilución pueden ser tóxicos y corrosivos y pueden causar impactos ambientales adversos.
- **Medidas de liberación accidental**
  - Precauciones personales: Evite el contacto con la piel. Neutralice cualquier electrolito derramado con agentes neutralizantes, como cenizas sosa, bicarbonato de sodio o soluciones de hidróxido de sodio muy diluido.
  - Precauciones ambientales: Evite que el material derramado entre en alcantarillas y vías fluviales
  - Métodos/materiales de contención y limpieza de derrames: Añadir neutralizador/absorbente al área de derrame. Barrer o pala material derramado y absorbente y colocar en el recipiente aprobado. Deseche cualquier material no reciclable de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales o federales.
- **Manejo y almacenaje**
  - Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento: Mantener alejado de las llamas durante e inmediatamente después de la carga. La combustión o la sobrecarga pueden crear o liberar gases y líquidos tóxicos o peligrosos. Almacene las pilas en un área fría, seca y bien ventilada. No cortocircuite los terminales de la batería ni retire las tapas de ventilación durante el almacenamiento o la recarga. Proteja la batería de daños físicos.
  - Otras Precauciones: Buena higiene personal y prácticas de trabajo son mandatorias. Abstenerse de comer, beber o fumar en las áreas de trabajo. Lávese bien las manos, la cara, el cuello y los brazos antes de comer, beber o fumar. Lava la ropa sucia antes de reutilizarla. Las baterías vacías contienen residuos peligrosos de ácido sulfúrico.
  - Precauciones personales: Delantales resistentes a los ácidos, botas y ropa protectora. Se recomiendan gafas de seguridad con protectores laterales/escudo facial. Ventilar áreas cerradas.
- **Controles de exposición / protección personal**
  - Controles de ingeniería: Conservar y manipular en un área bien ventilada.
  - Prácticas de trabajo: Asegúrese de que ciertas tapas de ventilación estén firmemente puestas. Siga las recomendaciones de todos los fabricantes al apilar o paletizar. No permita que los materiales metálicos entren simultáneamente en contacto con los terminales positivos y negativos de las baterías. No lleve la batería por terminales
  - Equipo de protección personal: No se requiere ninguno durante el uso normal. La

ropa de protección debe seleccionarse específicamente para el lugar de trabajo, dependiendo de la concentración y la cantidad de las sustancias peligrosas manipuladas. La resistencia de la ropa protectora a los productos químicos debe determinarse con el proveedor respectivo.

- Protección respiratoria. Si existe una condición de sobrecalentamiento o sobrecalentamiento (o cuando se realiza la lucha contra incendios) y se sabe o se sospecha que la concentración de ácido sulfúrico excede el límite de exposición, use un aparato respiratorio autónomo con una pieza facial completa operada en modo de presión positiva.
  - Protección de las manos Guantes resistentes al ácido plástico o de goma con guantederdera de longitud de codo.
  - Protección de los ojos: Gafas químicas o gafas de seguridad con protectores laterales y un protector facial completo.
  - Otras prendas y equipos especiales: Delantal resistente a los ácidos. En condiciones de exposición grave o de emergencia, use ropa y botas resistentes a los ácidos.
  - Prácticas de trabajo: No use joyas metálicas cuando trabaje con baterías. Utilice únicamente herramientas no conductoras. Descargue la electricidad estática antes de trabajar con una batería. Mantener un lavado de ojos, extintor de incendios y dispositivo de comunicación de emergencia en el área de trabajo Medidas generales de seguridad e higiene: Utilizar únicamente según las instrucciones.
- **Consideraciones de eliminación**
- Batería de ácido de plomo: No desechar como residuos domésticos. Siga las regulaciones locales y nacionales para deshacerse. Retorno para el reciclaje.
  - Ácido Sulfúrico: Desechar como compuesto químico- no contaminar el medio ambiente

