

ALTAIR Petaca doble canal intercom por cable



Petaca de doble canal intercom por cable. 2 conectores XLR de 3 pines. Para continuar las líneas de intercom hacia otras petacas necesitaremos un bifurcador "3MFM-200" por cada línea o canal.

- La estación remota o "petaca" de intercom por cable ALTAIR **EM-202** permite la comunicación independiente o simultánea con 2 canales de intercom.
- Al igual que la petaca monocanal, el modelo **EM-202** cuenta con un doble sistema de aviso de llamada: sonoro y luminoso.
- Esta unidad portable cuenta además con un enganche para sujeción de la misma al cinturón, permitiendo la movilidad del operario dentro del alcance del cable conectado a la petaca. La unidad se puede utilizar tanto con headsets equipados con micrófono dinámico como con headsets "electret".

Referencia EM-202-3P

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 12-32V, nom. 24V/ 50 mA.
Tamaño: 84 x 38 x 105 mm
Peso: 270 gr
Marca: Altair

- El modelo **EM-202-3P** cuenta con dos conectores XLR (3 pines), a través de los cuales la petaca se conecta a los dos canales de intercom independientes. La unidad se conecta a la red de intercom de forma muy rápida y sencilla (cableado XLR 3P) pero no cuenta con conectores para continuar la línea de intercom (por razones de espacio en la propia petaca).
- Este modelo de petaca se instalará típicamente en posición terminal, salvo que utilicemos un cableado en "y griega" que nos permita continuar la línea de intercom.
- **Características**
 - Petaca de doble canal con balance de escucha A, A+B, B.
 - Pulsador de micrófono On/Off/PTT por canal con (función "Push to Talk") y led indicador.
 - Apagado remoto del micrófono (Mic-Kill).
 - Apagado remoto del Buzzer (Buzz-Kill).
 - Grandes pulsadores de CALL, uno por canal.
 - Pulsador de Buzzer On/Off con led indicador
 - Compresor-limitador para el micrófono.
 - Preselección de configuración desde el exterior: ganancia micro, Phantom, limitador, etc.
 - Estructura metálica (aluminio) de bajo peso. Forma oval. Clip de plástico.
 - Alimentación: 12-32V, nom. 24V/ 50 mA.
 - Línea intercom: XLR 3 + XLR-4M para auriculares
 - Medidas: 84 x 38 x105 mm
 - Peso: 270 gr neto.

