



# WAUDIO SISTEMA INLÁMBRICO DIVERSITY DOBLE V2 (606.0 Mhz - 614.0 Mhz)

**WAUDIO**

Sistema inalámbrico  
doble Diversity (606.0Mhz-614.0Mhz)  
Software V2

- **Los micrófonos inalámbricos** de la serie DTM 600 cuentan con dos sistemas **de petaca** UHF con 80 frecuencias seleccionables que permiten operar hasta ocho canales (cuatro sistemas) con un entorno claro CH38.
- Con frecuencia 606-614Mhz utiliza un receptor de diversity y de ancho completo para lograr lo último en estabilidad de RF.
- El sistema incluye:
  - 1 receptor
  - 2 petacas
  - 2 micrófonos de diadema
  - 2 micrófonos de solapa
  - 2 soportes adaptadores de montaje en rack de 19"
  - 1 fuente de alimentación

Referencia MIC72AV2

Unidad: Precio 1 Pack  
Embalaje completo: 1 Pack  
Voltaje / Tensión: Mediante fuente de alimentación del receptor: 9-12 V CC (Incluida)  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tamaño: Formato rack 19" 1 U  
Peso: 2,1 kg  
Marca: WAUDIO

- La excelente reproducción vocal y la conectividad inalámbrica estable permiten la libertad de movimiento en el escenario.
- Estos sistemas ofrecen una reproducción de sonido nítida y una fiabilidad sólida como una roca.
- Los transmisores cuentan con un diseño ergonómico con una carcasa resistente para resistir los rigores de la carretera.
- La flexibilidad de los sistemas puede incrementarse comprando el DTM 600BP adicional.

#### • Características

- Phase Lock Loop (PLL)
- Facilidad de sincronización IR para una configuración simple
- Receptor de diversidad real 606-614Mhz, 80 frecuencias
- Frecuencia automática escaneo
- Gran pantalla LCD del receptor que incluye nivel de RF, nivel de AF, canal y frecuencia
- Pantalla LCD en el transmisor de petaca
- Antenas BNC extraíbles
- Salida XLR balanceada para cada canal más salida mixta no balanceada
- Respuesta de frecuencia (portátil): 40Hz-15kHz
- Nivel de salida de audio: 400mV
- Rango dinámico: 96dB
- El receptor tiene formato rack 19" de 1U
- Se pueden usar hasta 4 sistemas DTM 600 simultáneamente
- Voltaje de alimentación del micrófono de condensador de 3 V
- Cargado con la versión 2 del software

#### • Especificaciones

- Fuente de alimentación para el receptor: 9-12 V CC (adaptador incluido)
- Dimensiones del receptor: 50 x 420 x 210 mm
- Configuración de la batería del transmisor: 2 x 1,5 V AA (no incluidas)
- Accesorios para de montaje en rack 19" (soportes adaptadores de montaje en rack de 19" incluidos)

#### • ¿Que incluye el paquete MIC72AV2?

- 1 receptor
- 2 petacas
- 2 micrófonos de diadema
- 2 micrófonos de solapa
- 1 fuente de alimentación
- 1 cable de audio
- 1 manual de usuario

