



Audibax Pro MA2500T DSP Dante Amplificador de Matriz Dante 19 300W Control DSP + Ethe



Amplificador de Matriz Dante 2 x 300W
Control DSP + Ethernet. Audibax Pro MA2500T

- Amplificador de 2 canales x 300W con DSP
- La elegante interfaz del software garantiza simplicidad, mientras que diversas opciones de conexión se adaptan a entornos variados. Mejore su experiencia de audio con MA DSP, donde la potencia se une a la precisión.

Referencia 10285838

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Por canal 300W 8 Ohm
Voltaje / Tensión: AC 180V-264VAC, 50-60Hz
Aplicaciones: Instalación
Gama: Salida tipo Low-Z 70/100V
Tipo: Serie MA DPS
Rango IP: IP20

Clase: Clase D
Color: Negro
Tamaño: 483 x 300 x 44,5 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: 2 canales
Peso: 3,2 kg
Marca: Audibax

- **Sobre los amplificadores serie MA DSP de Audibax**

- La serie **MA DSP**: una sinfonía de innovación con modelos de 2 y 4 canales, disponibles en versiones analógicas y **Dante**.
- Estos amplificadores de potencia **DSP** de red multifuncionales ofrecen 2 * 500 W @ 4 Ω, 2 * 300 W @ 8 Ω, puente 1000 W @ 8 Ω y voltaje constante de 100 V-1000 W @ 10 Ω para los 2 canales, y 4 * 500 W @ 4 Ω, 4 * 300 W @ 8 Ω, puente 600W @ 8Ω y voltaje constante 100V-600W @ 10Ω para los 4 canales.
- Disfrute de monitoreo remoto en tiempo real y funciones **DSP** personalizables, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

- **Características**

- Tipo: Amplificador de matriz
- Salida Amp: Low-z /70/100V
- Canales Amp: 2
- Potencia por canal 8 Ohmios (RMS): 300W
- Tipo de Amp: Clase D
- THD+Ruido @ 1kHz a plena potencia: <<0,01%
- Diafonía de canal @ 1 kHz: -70dB
- Relación señal/ruido: >>94dB
- Puente de potencia: LoZ 600W/100V-600W
- Dimensiones: 1 Unidad 19"
- Entradas Canal Línea/Micrófono: 2 XLR + 2 Dante
- Conector Línea Entradas: Euroblock+XLR+Dante
- Conector Línea Salida: Euroblock+XLR+Dante
- Control de interfaz: USB/Ethernet/Rs232/485
- Control de tono: Control DSP
- Procesador DSP: Control DSP + Ethernet
- Conectores de salida Amp: Speakon + Terminal
- Modo Alarma: Limitador y Pico
- Tipo de Montaje: Montaje en bastidor
- Fuente de Alimentación: AC 180V-264VAC, 50-60Hz
- Peso: 3,2Kg
- Dimensiones: 483 x 300 x 44,5 mm

- **Identificación de amplificador Audibax Pro MA2500T**

- Marca: Audibax
- Serie Audibax: MA DSP
- Modelo: Pro MA2500T
- Código pedido: 10285838
- Código EAN: 7427254441749



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

