

AUDIOPHONY PACK- UHF410-Head - Pack de cabeza con receptor UHF



PACK-UHF410-Head

- Emisor de petaca Diversity True.
- Conjunto que incluye un receptor UHF Diversity True + una unidad de cuerpo y un micrófono diadema en su maleta de transporte.



Referencia 10283

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Receptor UHF40-Base

- Receptor Diversity True
- Rango de frecuencia: UHF 863 ~ 865 MHz
- 40 frecuencias preestablecidas con función Auto-scan
- Los canales de preajustes: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo
- Selección de Canales: Tact Switch, Auto-Scan, SYNC

- Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
- XLR y salida de audio mono Jack6.35 , balanceadas y desbalanceadas
- Nivel de línea o de micrófono
- Oscilador: Sintetizador PLL
- Estabilidad de Frecuencia: $\pm 0,005\%$
- Modulación: FM
- T.H.D. : 1% (1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz a 18 kHz
- Ajuste el volumen con el mando de control frontal
- Antenas extraíbles BNC, muchos accesorios disponibles (opcionales)
- Fuente de alimentación: 12 V DC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260mA \pm 10mA

Emisor Bodypack UHF410

- Emisor tipo petaca Diversity True
- Rangos de frecuencia UHF: 863 ~ 865 MHz
- Potencia de salida: 10 mW (máx.)
- 40 canales con función Auto-scan
- Entrada de micro vía mini XLR
- Pantalla LCD: canal, el nivel de batería
- Nivel de ganancia: -10 / 0 / + 10 dB
- Fuente de alimentación: 2 x tipo AA 1,5 V (no suministradas)

Micrófono de cabeza

- Tipo Micro: condensador
- Sensibilidad: -47 ± 4 dB
- La directividad: cardioide
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10 KHz
- La corriente máxima: 10 V
- Estándar actual: 1.5V
- Consumo de energía: 0,5 mA máx.
- Relación S / N: Más de 60dB
- Accesorio suministrado: quitavientos

Identificación

- Marca: Audiophony
- Modelo: PACK-UHF410-Head
- Código: 10283
- Código EAN: 3662009013541