

AUDIOPHONY BM-KIT KIT AMPLIFICADOR DE LAZO MAGNETICO PARA CONTADOR



Kit de amplificador de lazo magnético para contador

- 2 entradas de audio (línea y micrófono)
- Potencia 20 vatios

Referencia H10795

Entradas

- Entradas de audio: 2 (1 micrófono o entrada de línea y 1 entrada de línea)
- Tipo: conector de 3,5 pin, bloque de terminales Phoenix
- Alimentación Phantom: 4,5V 1mA

Superficie acción

- El amplificador BM-KIT cubre una pieza cuadrada de 25m² de 5m x 5m, si la habitación es rectangular, la unidad cubrirá 60m² (10m x 6m).

Suministro

- Características: 12V DC 1,5A

- Tipo: caja de alimentación separada
- Voltaje: 230V 50/60 Hz
- Potencia: 20 W máx.
- Fusible: Térmico

Procesador de audio

- Compresor: Variable 1: 1 a 20: 1
- Ataque: 10mS
- Descenso: automático 500mS o 1500mS
- Reducción de ruido: límites de ancho de banda para 8 KHz con ganancia total, 16KHz a -6dB
- Dinámico: > 60dB
- THD: THD + N <0.5% a 1kHz

Salida

- Tipo: actual
- Resistencia de bucle: 0.1 Ohm a 1 Ohm
- Corriente máxima: 5A
- Corriente RMS: 3.5 A a 1 KHz
- Protección: térmica, cortocircuito y arranque

Dimensión (mm) y peso

- BM-KIT: 92 x 52 x 18 (ancho x alto x profundidad)
- Embalaje: 190 x 190 x 50
- Peso: 0.350 kg

