



AUDIOPHONY CR25A-COMBO SONIDO PORTATIL 250W EN BAT



Equipo portátil CR25A-COMBO Audiophony

- Altavoz portátil de 12" 250W
- Equipo de sonido portátil con batería con 2 micrófonos UHF y reproductor Bluetooth – Rango 800 MHz



Referencia H10789

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 250W
Voltaje / Tensión: Selector de voltaje de entrada. Le permite cambiar de 100-120 V CA a 220-240 V CA.
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Portátil con batería
Rango IP: IP20
Tamaño: 615 x 350 x 395 mm
Peso: 24,5 kg con baterías
Marca: Audiophony

- **Entradas**
 - Entrada combo XLR/TRS Line / Mic de 2 canales.
 - 1 canal estéreo con conectores RCA
 - 1 canal auxiliar en conector jack estéreo 3.5
 - 1 conexión Bluetooth.
 - 2 micrófonos UHF.
- **Salidas**
 - 1 salida de línea en Jack 6,35 TRS
 - Altavoz: altavoz de 12" + motor de titanio de 1,35" / Impedancia total de 4 Ohmios
- **Potencia:** Amplificador clase D 250W RMS en red y 150W RMS trabajando con batería batería
- **Respuesta:** 55 - 20k Hz.
- **Nivel de presión de sonido:** 118 dB SPL máx.
- **Micrófono HF**
 - Diversity UHF con 16 frecuencias.
 - Micrófono de mano cardioide dinámico.
 - Rango de frecuencia UHF 823-832 y 863-865 Mhz - 10 mW.
- **Player**
 - Lector USB de tarjeta / SD incorporado y receptor Bluetooth®.
 - Con mando a distancia por infrarrojos incluido.
- **Bluetooth®**
 - El reproductor cuenta con un receptor Bluetooth®.
 - Tipo V2.0 AVRCP, con una excelente transmisión de audio casi digital.
- **Ajustes e indicadores**
 - Ajustes de nivel independientes para cada canal.
 - Ecualizador bajo y agudo de -12dB a + 12dB.
 - Efectos de eco y retardo en los canales del micro.
 - Indicador de potencia y límite.
 - Indicadores de carga de la batería.
- **Acabado:** Carcasa de polipropileno, rejilla de malla metálica. Placa de montaje C35 para soportes de altavoz.
- **Dimensiones (mm):** 615 x 350 x 395.
- **Peso neto (incl. Baterías):** 24.5 kg.
- **Baterías:** 2x 18V / 7Ah ácido de plomo.
- **Autonomía:** 5 horas en promedio dependiendo del volumen.
- **Tiempo de carga:** 8 horas para recargar las dos baterías de 18V
- **Gestion de energía**
 - Pantalla LED para indicar el nivel de carga. Cárgalo y úsalo al mismo tiempo.
 - Apagado automático si el nivel de batería es demasiado bajo.

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: Equipos portátiles y autónomos
- Modelo: CR25A-COMBO-F8
- Código: H10789
- Código EAN: 3662009018553

