



# CONTEST TAPElive4 transmisor emisor Wifi para TAPEDRIVER-WIFI4 2,4 GHz

**Contest** 

TAPElive4 para TAPEDRIVER-WIFI4 *Contest*

- Transmisor receptor WIFI para driver TAPEDRIVER-WIFI4 con control remoto
- Receptor / Transmisor Wifi a 2.4 GHz compatible con hasta 12 TAPEDRIVER-WIFI4
- Controlable via smartphone y mando a distancia



Referencia 10572

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: Led  
Tipo: Wireless DMX  
Clase: Transmisor/Emisor  
Tamaño: 128 x 73 x 45 mm  
Serie: FlexLED  
Marca: Contest

Obra bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

## • Características

- Comunicación vía: 2,4 GHz Wifi, protocolo 802.1
- Fuente de alimentación: 12 - 24 V DC
- Alcance: 100 m ( dependiendo de las condiciones ambientales) en campo abierto
- Intensidad (Carga máx. en Amp.) 4 Amp x 4 salidas = 16 Amp. máx.
- Potencia: 192 vatios / 384 vatios ( 12 V. / 24 V.)
- Medias: 128 x 73 x 45 mm
- Peso: 382 g.
- Mando a distancia (suministrado con TAPElive4)
- Comunicación vía: 2.4 GHz
- Fuente de alimentación: Pila 3V (CR2032)
- Alcance: 25 m.
- Medidas: 104 x 60 x 9 mm
- Peso: 42 g

## • 2 modos de funcionamiento para el TAPElive4

- El TAPElive4 puede ser autónomo (modo alimentación) o inalámbrico, conectada a TAPEDRIVER-WIFI4 y utilizando un router para conectar varios TAPElive4

## • Identificación de producto

- Marca: Contest
- Familia: Flex LED
- Modelo TAPELIVE4
- Código: 10572
- Código EAN: 3662009016467

## • Control disponible en App Store y GOOGLE PLAY

- Compatible con todos los tipos de luces // 12 Zonas de 3 grupos máx. // Creación escenas
- Tome el control de su instalación con esta App. Permite controlar desde 12 zonas de cualquier tipo de cintas, crear 3 grupos de zonas con el mismo tipo de cintas, incluso guardar y modificar hasta 4 escenas sin fin.

