



# AUDIOPHONY MPX12 MESA 12 CH + COMPRESOR + EFECTOS+ USB/SD/BT



Mezclador de 12 canales con compresor, efectos y reproductor USB + SD + BT. MPX6 Audiophony

- Mesa de audio de 6 canales con reproductor integrado, admite USB y tarjetas SD con bluetooth
- Para instalaciones profesionales

Referencia H10907

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V 50/60 Hz  
Tamaño: 330 x 392 x 92 mm  
Peso: 5,2 kg

## Canales mono

- Entradas de micrófono: Simétricas
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB
- THD (THD & N): 0.03% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderada A
- Compresión: Ganancia: 0-9dB, Umbral: 20dB 5dB

- Relación señal a ruido: 115 dB
- Entradas de línea: Simétricas
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB
- THD (THD & N): 0.005% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz A ponderado
- Ganancia máxima: 75 dBu Entrada Micrófono Salida maestra

### Canales estéreo

- Entradas de línea: balanceadas / asimétricas
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 55KHz, +/- 3dB
- THD (THD y N): 0.005% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz

### Impedancias ponderadas A

- Entradas de micrófono: 1.4 K Ohm
- Entradas de línea: 10 K Ohm
- Otras entradas: 10 K ohmios o más
- Salida de grabación: 1 K Ohmios
- Otras salidas: 120 Ohmios

### Ecuación de canales mono

- Alto: +/- 15dB a 12 KHz
- Medio: +/- 15dB a 2,5 KHz
- Bajo : +/- 15dB a 45 Hz

### Ecuación de canales estéreo

- Alto: +/- 15dB a 12 KHz
- Bajo: +/- 15dB a 60 KHz
- Efecto múltiple: convertidor analógico digital de 24 bits, 16 programas
- Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V 50/60 Hz
- Dimensiones: (L x W x E): 330 x 392 x 92 mm
- Peso: 5,2 Kg

### Identificación

- Marca: Audiophony
- Modelo: MPX12
- Código: H10907
- Código EAN: 3662009019635

