

CONTEST TAPEDRIVER-WIFI4 Transmisor receptor WIFI2,4GHz 4 x 5A



Contest



Referencia 10580

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Led
Tipo: Consola Iluminación | Control
Clase: Wifi
Colores LED: Blanco
Serie: FlexLED
Marca: Contest

TAPEDRIVE-WIFI4

Controle las luces en su habitación con su tapedriver-wifi4

TAPEDRIVER-WIFI4 es un driver de cinta compatible con los controladores PILOTctl táctiles. Su función es recibir 2,4 GHz de información DMX transmitida por el driver y controlar la potencia enviada a las cintas LED (480W Máx. a 24 V). La asignación es muy fácil y se pueden utilizar varios TAPEDRIVER-WIFI-4 con un solo PILOTctl.

¿Qué longitud de cinta necesito para Tapedriver-wifi4?

Otto bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Puede utilizar hasta 20 metros de cinta RGBW COLORTAPE6067-CÁLIDO o COLORTAPE6020-CÁLIDO de acuerdo con las instrucciones de longitudes de la cinta.

Características

- Comunicación a través de: 2,4 GHz Wi-Fi
- Fuente de alimentación: 5 - 24 V DC
- Rango de 30 m
- Intensidad (Carga máxima en amperios.): 5 x 4 A (salidas) = 20 A máx
- Potencia: 100 W / 240 W / 480 W (5 V / 12 V / 24 V)
- Dimensiones: 175 x 44 x 30 mm
- Peso: 150 g

Identificación del artículo

- Marca: Contest
- Modelo: TAPEDRIVER-WIFI-4
- Familia: FlexLED / Contest Architecture
- Código: 10580
- Código EAN: 3662009016542