



AUDIOPHONY PACK- UHF410-Hand-F5 RECEPTOR UHF + MICRO DE MANO + ESTUCHE (H11026 + H11027)



Pack que incluye receptor UHF True Diversity + micro dinámico en su estuche de transporte - 500MHz

- Receptor UHF410-Base F5
- Micrófono de mano UHF410-Hand F5
- Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 564MHz



Referencia H11142

RECEPTOR UHF410-Base F5

- Receptor True Diversity
- Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 564MHz
- 997 frecuencias programadas con función de escaneo automático

- Presintonías de canales: 8 grupos, 16 canales compatibles en cada grupo
- Modo de selección de canal: Manual, Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
- Salida de audio balanceada y no balanceada en conectores XLR y mono 6.35
- Nivel de línea o micro
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: $\pm 0,005\%$.
- Modo de modulación: FM
- H.H.T. : <1% (a 1 KHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz a 18 kHz
- Control de volumen mediante interruptor giratorio en el panel frontal
- Ajuste de silenciamiento mediante selector giratorio en la parte trasera
- Antenas BNC desmontables, muchos accesorios disponibles
- Fuente de alimentación: 12 V DC (adaptador incluido)
- Consumo de corriente: 260 mA \pm 10 mA
- Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pulgadas en pares)

MICRÓFONO DINÁMICO UHF410-Hand F5

- Transmisor True Diversity
- Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 564 MHz
- Potencia de salida: 35 mW máx.
- 997 frecuencias programadas con función SYNC
- Pantalla LCD: grupo, canal, nivel de batería
- Fuente de alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Autonomía media: 10 horas
- Dimensiones: 260 x diam 54 mm