

ALTAIR ESTACION CENTRAL MAESTRA PARA CONTROL DE CUE LIGHT



Unidad maestra para control de 1 canal CUE LIGHT. Puede mandar señales a uno o varios ER-200 (máximo 8 receptores en cadena)

- Nuevo panel maestro Cue Light **EC-200**. Alimentado a través de un cable XLR, desde cualquier estación base ALTAIR o desde una fuente de alimentación PS-200, este dispositivo constituirá la unidad de control central para un canal de avisos luminosos Cue-light.
- Desde esta unidad, el operador podrá indicar a todos los receptores de un canal Cue Light 3 distintos estados "Stand-by" (rojo), "Ready" (rojo parpadea) y "Go" (verde) volviéndose al estado inicial una vez completado el ciclo.

Referencia EC-200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 12-32 V, nom. 24V/ 50 mA
Tamaño: 84 x 38 x 105 mm
Peso: 225 gr

Marca: Altair

- Gracias a la nueva familia de productos **Cue Light**, los usuarios cuentan con la posibilidad de enviar indicaciones luminosas a varios usuarios de forma simultanea, facilitando las tareas de coordinación en teatro, la sincronización de efectos especiales en rodajes o la dirección de eventos deportivos, entre otras.
- **Características**
 - Unidad de control maestro **Cue Light** de señal de un solo canal.
 - Alimentado desde la línea de intercomunicación o desde un PS-200 fuente de alimentación.
 - Compatible con el montaje en bastidor PC-4-200.
 - Cableado estándar de micrófono XLR-3.
 - Alimentación: 12-32 V, nom. 24V / 50 mA.
 - Conexiones: línea de intercomunicador (INPUT) XLR-3M / Intercom + Cue XLR-3F & XLR-3M / micro USB para actualizaciones de firmware.
 - Medidas: 84 x 38 x 105 mm
 - Peso: 225 gr

