

# TRANSCENSION CONTROLADOR DMX 192 CANALES



**TRANSCENSION**

## Controlador DMX de 192 canales | Transcesion

- Un control de iluminación completo para hasta 12 dispositivos con un máximo de 16 canales DMX cada uno.
- 192 canales DMX
- Joystick
- Bancos compuestos cada uno por 8 escenas programables
- 8 faders de canal DMX
- Pantalla LCD de 4 dígitos
- Micrófono incorporado para disparadores de audio

Referencia CONT06

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación: DC 9V-12V  
500mA (adaptador incluido)  
Tipo: Consola Iluminación | Control  
Tamaño: 72 x 482 x 132 mm  
Certificación: CE  
Número de canales: DMX 192 canales  
Peso: 2,7 kg  
Marca: Transcension

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- Controlador de iluminación completo para hasta 12 dispositivos con un máximo de 16 canales DMX cada uno.
- 240 escenas programables están disponibles en 30 bancos y 6 programas de persecución completos, el controlador tiene un control de velocidad y también se puede configurar para operación de audio.
- Pan / tilt completo, black out, controles de atenuación, **joystick** y 8 faders brindan la máxima capacidad DMX.
- El oscurecimiento de la pantalla LCD y el control maestro también forman parte de la amplia gama de funciones que hacen de esta una excelente opción profesional para un espectáculo de luces DMX.

#### • Especificaciones

- 192 canales DMX
- Se pueden controlar hasta 16 scanner (por ejemplo) de 16 canales cada uno
- 30 banco de memorias de 8 escenas programables
- 8 potenciómetros deslizables para control manual
- Joystick asignable para facilitar la programación
- Botón de blackout directo
- Fuente de alimentación: DC 9V-12V 500mA (adaptador incluido)
- Entradas y salida DMX: XLR macho y hembra de 3 Pin
- Entrada MIDI: Conector de 5 Pin
- Medidas: 72 x 482 x 132 mm
- Peso: 2,7 Kg

#### • Identificación

- Marca: TRANSCENSION
- Modelo: OPERATOR 2
- Código producto: CONT06
- Código de barras: 0721405345533

