



AUDIOPHONY BM-CONTROL MEDIDOR DE CAMPO MAGNETICO



Medidor de campo magnético, AUDIOPHONY BM-CONTROL

- El medidor de intensidad de campo ha sido diseñado para garantizar que los sistemas de bucle magnético estén instalados y certificados según la nueva norma IEC 60118-4.
- Cuando se cumplan estos estándares, la comodidad del usuario será la misma donde quiera que use la prótesis en posición T.
- El BM-Control permite la puesta en marcha de una instalación y la certificación de su conformidad.

Referencia H11388

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Pilas: 2 x LR6 – AA
Gama: Accesorios para medida de campo magnético
Tamaño: 83 x 126 x 35 mm
Peso: 300 g
Marca: Audiophony

- El BM-Control permite la puesta en marcha de una instalación y la certificación de su conformidad. Para ello, siga el procedimiento de recepción de bucles magnéticos del anexo. A continuación, podrá completar el certificado de conformidad.
- Este instrumento de medición manual y ergonómico tiene dos funciones de medición calibradas y dos tipos de filtros para eliminar el ruido de fondo y la fuerza del campo magnético.
- Utilizando unos auriculares, el BM-Control le permite escuchar y controlar la instalación de su bucle magnético.
- **Calibración de escala**
 - Modo de operación -20dB : -20dB = 0.043A/m
 - Modo de operación 0dB: 0dB = 0.4A/m
 - Tipo de medición: True RMS 125ms
- **Respuesta de frecuencia**
 - Filtro : A/Flat
 - 30Hz ~ 500Hz : -3dB ~ -4dB
 - 500Hz ~ 2500Hz : +/-0,25dB
 - 2500 ~ 10kHz : +/3dB
- **Salidas**
 - Pantalla: Con LED de diferentes colores
 - Auriculares: conector estéreo de 3,5 mm
- **Alimentación**
 - Pilas: 2 x LR6 – AA
 - Control: LED
 - Duración del servicio: 100h
- **Dimensiones**
 - Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 83 x 126 x 35 mm
 - Peso: Aproximadamente 300 g
- **Identificación**
 - Marca: Audiophony
 - Familia Audiophony: Lazo magnético
 - Modelo Audiophony: BM-CONTROL
 - Código Audiophony: H11388
 - Código EAN: 3662009024905