

DAS AUDIO PRO INTEGRAL-M26X DSP



SOUND WITH SOUL

Procesador de señal digital INTEGRAL-M26X| DAS Audio

- Número de entradas/salidas: 2/6
- Tasa de muestreo: 48 kHz
- Audio digital: No

Referencia 10299409

- El **INTEGRAL-M26X**, un procesador de señal digital de 1U de rack, dispone de 2 canales de entrada analógica y 6 canales de salida analógica equipados con conectores XLR balanceados. Su diseño compacto lo convierte en una opción versátil para sistemas de sonido en directo e instalados.
- El control y la monitorización remotos son posibles a través del software ALMA™ mediante tecnología IP o, alternativamente, puede gestionarse mediante controladores externos a través de mensajes OSC. El control directo de la unidad se facilita a través de una pantalla OLED de 1,54" con botones de control para los parámetros básicos. Entre ellos se incluyen los niveles de entrada y salida, la recuperación de preajustes, mute, la selección de fuente y las funciones de gestor de enlaces.
- El dispositivo alberga una completa matriz de procesamiento de señales, que ofrece opciones de ajuste de ganancia, retardo, enrutamiento, ecualización y limitadores. Su memoria interna puede almacenar más de 100 preajustes globales y más de 200 preajustes de canales de salida, incluidos preajustes específicos para todos los altavoces DAS Audio.
- El control externo se simplifica aún más a través de un conector de entrada / salida de propósito general (GPIO), que proporciona una señal externa de 3V3 voltios, GND y 8 pines configurables a través del software ALMA™.

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción, total o parcial, sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

