

DAS Audio Pro DSP-26 Procesador Digital de Señal DPS26



SOUND WITH SOUL

Procesador Digital DSP-26| DAS Audio

- Procesador Digital de Señal
- 2 Entradas/6 Salidas
- Configuración Abierta
- Fuente de Alimentación Universal
- Respuesta en Frecuencia 15 Hz-20 kHz, +0/-0.25 dB
- 5 Hz-40 kHz, -3 dB
- Rango Dinámico >112 dB unweighted 22 Hz-22 kHz
- >117 dB on AES/EBU input
- Distorsión (DHT) <0.005%, 20 Hz-20 kHz +10 dBu
- Tensión Nominal 90-250 V, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones (Al x An x P) 4.4 x 48.1 x 22.3 cm
- Peso 3.6 kg

Referencia 10050086

- El **DSP-26** de D.A.S. es un procesador digital para sistemas de altavoces que realiza las funciones de

crossover analógico, ecualizador, limitador y unidad de retardo. Diseñado para su aplicación como distribuidor de zonas en instalaciones fijas, sistemas de P.A. y para monitoraje de escenario, el DSP-26 se caracteriza por tener dos entradas analógicas balanceadas y seis salidas balanceadas utilizando conectores XLR.