

# ProPlex FOH FRIEND MINI ENCLOSURE INC POUCH



**ProPlex**  
DATA DISTRIBUTION

## FOH FRIEND DAC | FOH Timecode/Audio Switch | ProPlex

- Herramienta única para cada programador de espectáculos - Medios, iluminación y audio
- Trabaja con tu código de tiempo local y archivos de pista de audio
- Cambie instantáneamente entre dos códigos de tiempo y fuentes de audio
- Todas las salidas y controles que necesitas para el código de tiempo y las pistas de audio
- Aproveche cada minuto de su valioso tiempo de programación
- Una unidad duradera y compacta que te acompaña a cualquier lugar. Kits de montaje en rack simples y dobles disponibles

Referencia PPF0HF

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: DC 5V  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Código tiempo

Rango IP: IP20  
Color: Azul  
Tamaño: 43,7 x 183,5 x 128,7 mm  
Certificación: CE  
Peso: 0,54 kg  
Marca: ProPlex

#### • Especificaciones

- Controles de ganancia independientes para salida de audio XLR + amplificador de auriculares verdadero con conectores de 1/4" y 3,5 mm
- Tres salidas pasivas de código de tiempo XLR, no afectadas por un corte de energía
- Dos entradas de audio + dos códigos de tiempo, todas con conectores TRS XLR/1/4" combinados
- Interruptores selectores para la selección independiente de entradas de audio + código de tiempo
- Con alimentación USB
- También funcionará como código de tiempo principal/de respaldo o interruptor de audio

#### • Características

- Alimentación: 5V DC
- Fusible: 0,1A
- Conector alimentación: USB-C
- Conector de entrada de código de tiempo: 2 conectores combinados XLR y Jack Neutrik
- Conector de entrada de audio: 2 conectores combinados XLR y Jack Neutrik
- Conectores de salida de código de tiempo: 3 XLR macho de 3 Pin
- Conectores de salida de audio: 1 Jack 1/4" macho Neutrik
- Conector de salida de auriculares: 1 Jack 1/4", 1 jack 3,5 mm
- Rango de temperatura de trabajo: De -20°C a +40°C
- Medidas: 43,7 x 183,5 x 128,7 mm
- Peso: 0,54 kg

