



AUDIOPHONY WA-4X3 AMPLIFICADOR 4 CANALES 300W Total 1200W



Amplificador de 4 canales de 300 W RMS a 4 ohmios. Total 1200 W RMS a 4 ohmios. WA-4X3 Audiophony

- Multicanal
- 1200W RMS
- 4 canales independientes en un tamaño compacto
- Versatilidad operativa en 2x2 o 4x1 o 2 + 1



Referencia 9066

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: AC 220/240V. 50/60 Hz
Tamaño: 483 x 375 x 89 mm
Peso: 16,0 kg
Marca: Audiophony

Características

Potencia

- 4 x 200 W RMS a 8 ohmios
- 4 x 300 W RMS a 4 ohmios
- 2 x 600 W RMS a 8 ohmios en puente estéreo
- 2 x 200 W RMS a 8 ohmios estéreo + 1 x 600W RMS a 8 ohmios

- Sensibilidad para la máxima potencia a 8 ohmios: 0.775 mV
- Respuesta de frecuencia (1 W): 20 Hz - 25 kHz (0 dB, -0.5 dB)
- Respuesta de fase (1 W): 20 Hz - 20 kHz (+ 10 °, -20 °)
- Relación señal a ruido por debajo de la puntuación ponderada de potencia: 100 dB
- THD a ancho de banda completo (20Hz - 20KHz) 0,1%
- Factor de amortización de a 8 ohmios de 20 Hz a 400 Hz 200
- Impedancia de entrada (nominal simétrica): 20K ohmios
- Impedancia de entrada (asimétrica nominal): 10K ohmios
- Impedancia de salida: 4 canales 4 y 8 ohmios
- Puente estéreo: 8 ohmios
- Tensión de alimentación: 220 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Potencia Max: 8A
- La ventilación forzada de la parte delantera a la trasera
- Enfriamiento: con ventilación proporcional
- Dimensiones: 483 x 375 x 89 mm
- Peso neto: 16 kg

Identificación

- Marca: Audiophony
- Modelo: WA-4X3
- Referencia: 9066
- Código EAN: 3662009002088

