

PINZA DE ANCLAJE PARA VIGA 1000 KG CARGA



Pinza de anclaje para motores a IPN o doble T

- Hasta 1000 kilos de carga
- Constituyen elementos de seguridad y están certificadas conforme a la normativa aplicable en vigor eléctricos.
- Fáciles de usar.
- Amplia gama de uso.
- Seguridad garantizada.
- Para colgar polipastos de vigas o lograr un punto de anclaje. En teatros y auditorios puede utilizarse como elemento de anclaje a vigas tipo IPN o doble T
- De fácil uso.
- Seguridad garantizada.



Referencia PA-1000

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Pinza
Color: Amarillo
Tamaño: Para vigas de 75 a 230 mm
SWL: 1.000 kg

Peso: 4,5 kg
Marca: Vicinay

- **Características**

- Carga máx.: 1.000 Kg
- Apertura: de 75 a 230 mm
- Peso: 4,5 kg

- **Otros modelo disponibles**

- PA-1000 para una carga de 1.000 kilos con una apertura de 75 a 230 mm, peso 4,5 kg
- PA-2000 para una carga de 2.000 kilos con una apertura de 75 a 230 mm, peso 5,00 kg
- PA-3000 para una carga de 3.000 kilos con una apertura de 80 a 320 mm, peso 10,5 kg
- PA-5000 para una carga de 5.000 kilos con una apertura de 90 a 320 mm, peso 11,00 kg
- PA-10000 para una carga de 10.000 kilos con una apertura de 90 a 320 mm, peso 16,00 kg

- **Nota informativa para el uso seguro y mantenimiento de las pinzas para anclaje a viga**

- Usar pinzas de forma segura. Asegúrese de que la pinza tenga la capacidad correcta para la carga que se eleva y que la viga no se dañe por una sobrecarga localizada.
- Asegúrese de que la pinza esté colocada correctamente sobre el centro de gravedad de la carga que se está levantando y no estará sujeta a cargas laterales.
- Antes de levantar una carga, asegúrese de que la pinza esté apretada y de que el dispositivo de elevación esté colocado correctamente en el ojo de la pinza.
- Asegúrese de que las pinzas se mantengan limpias y las partes móviles estén lubricadas.
- Inspeccione regularmente las pinzas para ver si hay desgaste, daño, deformación, grietas y cualquier defecto que pueda causar un peligro.
- Si se encuentra alguno de los defectos anteriores, retire la pinza del servicio y consulte a una persona competente

